

	Battery Type Number	C.C.A.	Capacity AH (10 hr)	Voltage (V)	Maximum Dimensions						Dry Weight Approx		Acid Volume (Liter)	Regular Charge Current (Amp)	Assembly Figure
					Millimeters			Inches			Kg	Lbs			
					L	W	H	L	W	H					
1	6N2-2A	/	2	6	70	47	96	2 3/4	1 7/8	3 3/4	0.4	1.0	0.1	0.2	
2	6N2-2A-1	/	2	6	70	47	96	2 3/4	1 7/8	3 3/4	0.4	1.0	0.1	0.2	
3	6N2-2A-2	/	2	6	70	47	96	2 3/4	1 7/8	3 3/4	0.4	1.0	0.1	0.2	
4	6N2-2A-3	/	2	6	70	47	96	2 3/4	1 7/8	3 3/4	0.4	1.0	0.1	0.2	
5	6N2-2A-4	/	2	6	70	47	96	2 3/4	1 7/8	3 3/4	0.4	1.0	0.1	0.2	
6	6N2-2A-5	/	2	6	70	47	96	2 3/4	1 7/8	3 3/4	0.4	1.0	0.1	0.2	
7	6N2-2A-6	/	2	6	70	47	96	2 3/4	1 7/8	3 3/4	0.4	1.0	0.1	0.2	
8	6N2-2A-7	/	2	6	70	47	96	2 3/4	1 7/8	3 3/4	0.4	1.0	0.1	0.2	
9	6N2-2A-8	/	2	6	70	47	96	2 3/4	1 7/8	3 3/4	0.4	1.0	0.1	0.2	
10	6N2-2D	/	2	6	70	47	96	2 3/4	1 7/8	4 1/8	0.6	1.3	0.1	0.2	
11	6N2A-2C	/	2	6	70	47	106	2 3/4	1 7/8	4 3/16	0.4	1.0	0.1	0.2	
12	6N2A-2C-1	/	2	6	70	47	106	2 3/4	1 7/8	4 3/16	0.4	1.0	0.1	0.2	
13	6N2A-2C-2	/	2	6	70	47	106	2 3/4	1 7/8	4 3/16	0.4	1.0	0.1	0.2	
14	6N2A-2C-3	/	2	6	70	47	106	2 3/4	1 7/8	4 3/16	0.4	1.0	0.1	0.2	
15	6N4-2A	/	4	6	71	71	96	2 13/16	2 13/16	3 3/4	0.6	1.3	0.2	0.4	
16	6N4-2A-2	/	4	6	71	71	96	2 13/16	2 13/16	3 3/4	0.6	1.3	0.2	0.4	
17	6N4-2A-3	/	4	6	71	71	96	2 13/16	2 13/16	3 3/4	0.6	1.3	0.2	0.4	
18	6N4-2A-4	/	4	6	71	71	96	2 13/16	2 13/16	3 3/4	0.6	1.3	0.2	0.4	
19	6N4-2A-5	/	4	6	71	71	96	2 13/16	2 13/16	3 3/4	0.6	1.3	0.2	0.4	
20	6N4-2A-6	/	4	6	71	71	96	2 13/16	2 13/16	3 3/4	0.6	1.3	0.2	0.4	
21	6N4-2A-7	/	4	6	71	71	96	2 13/16	2 13/16	3 3/4	0.6	1.3	0.2	0.4	
22	6N4-2A-8	/	4	6	71	71	96	2 13/16	2 13/16	3 3/4	0.6	1.3	0.2	0.4	
23	6N4A-4D	/	4	6	61	57	131	2 3/8	2 1/4	5 1/8	0.7	1.7	0.2	0.4	
24	6N4A-4D-1	/	4	6	61	57	131	2 3/8	2 1/4	5 1/8	0.7	1.7	0.2	0.4	
25	6N4B-2A	/	4	6	102	48	96	4	1 7/8	3 3/4	0.7	1.7	0.2	0.4	
26	6N4B-2A-1	/	4	6	102	48	96	4	1 7/8	3 3/4	0.7	1.7	0.2	0.4	
27	6N4B-2A-2	/	4	6	102	48	96	4	1 7/8	3 3/4	0.7	1.7	0.2	0.4	
28	6N4B-2A-3	/	4	6	102	48	96	4	1 7/8	3 3/4	0.7	1.7	0.2	0.4	
29	6N4B-2A-4	/	4	6	102	48	96	4	1 7/8	3 3/4	0.7	1.7	0.2	0.4	
30	6N4B-2A-5	/	4	6	102	48	96	4	1 7/8	3 3/4	0.7	1.7	0.2	0.4	
31	6N4C-1B	/	4	6	71	71	105	2 13/16	2 13/16	4 1/8	0.6	1.4	0.2	0.4	
32	6N5.5-3D	/	5.5	6	90	70	100	3 9/16	2 3/4	3 15/16	0.8	1.8	0.3	0.6	
33	6N5.5-1D	/	5.5	6	90	70	100	3 9/16	2 3/4	3 15/16	0.8	1.8	0.3	0.6	
34	6N5.5-1D-1	/	5.5	6	90	70	100	3 9/16	2 3/4	3 15/16	0.8	1.8	0.3	0.6	
35	6N6-1B	/	6	6	99	57	111	3 7/8	2 1/4	4 3/8	0.9	2.0	0.3	0.6	
36	6N6-1B-1	/	6	6	99	57	111	3 7/8	2 1/4	4 3/8	0.9	2.0	0.3	0.6	
37	6N6-3B	/	6	6	99	57	111	3 7/8	2 1/4	4 3/8	0.9	2.0	0.3	0.6	
38	6N6-3B-1	/	6	6	99	57	111	3 7/8	2 1/4	4 3/8	0.9	2.0	0.3	0.6	
39	6N6-1D	/	6	6	99	57	111	3 7/8	2 1/4	4 3/8	0.9	2.0	0.3	0.6	
40	6N6-1D-2	/	6	6	99	57	111	3 7/8	2 1/4	4 3/8	0.9	2.0	0.3	0.6	
41	6N6-1C	/	6	6	97	57	111	3 13/16	2 1/4	4 5/16	1.0	2.2	0.3	0.6	
42	B39-6 (6N7-1)	/	7	6	126	48	126	4 15/16	1 7/8	4 15/16	1.3	2.8	0.3	0.7	
43	B49-6	/	8	6	91	83	161	3 9/16	3 1/4	6 5/16	2.2	4.8	0.5	0.8	
44	6N11-2D	/	11	6	150	70	100	5 7/8	2 3/4	3 15/16	1.6	3.5	0.4	1.1	
45	6N11A-1B	/	11	6	122	62	131	4 13/16	2 7/16	5 1/8	1.6	3.5	0.4	1.1	
46	6N11A-3	/	11	6	122	62	132	4 13/16	2 7/16	5 3/16	2.1	4.6	0.4	1.1	
47	6N11A-4	/	11	6	122	62	132	4 13/16	2 7/16	5 3/16	2.1	4.6	0.4	1.1	
48	6N11A-3A	/	11	6	122	62	132	4 13/16	2 7/16	5 3/16	2.1	4.6	0.4	1.1	
49	6N11A-4A	/	11	6	122	62	132	4 13/16	2 7/16	5 3/16	2.1	4.6	0.4	1.1	
50	6N12A-2C (B54-6)	/	12	6	156	57	116	6 1/8	2 1/4	4 9/16	1.7	3.8	0.5	1.2	
51	6N12A-2D (B54-6A)	/	12	6	156	57	116	6 1/8	2 1/4	4 9/16	1.7	3.8	0.5	1.2	
52	B38-6A	/	13	6	119	83	161	4 11/16	3 1/4	6 5/16	2.1	4.7	0.7	1.4	
53	6V12AH (6A4-6V12A)	/	12	6	122	62	132	4 13/16	2 7/16	5 3/16	2.1	4.6	0.4	1.2	

	Battery Type Number	C.C.A.	Capacity AH (10 hr)	Voltage (V)	Maximum Dimensions						Dry Weight Approx		Acid Volume (Liter)	Regular Charge Current (Amp)	Assembly Figure
					Millimeters			Inches			Kg	Lbs			
					L	W	H	L	W	H					
1	6CB8-3B (6CB8L-B)	/	8	6	120	70	95	4 3/4	2 3/4	3 3/4	1.4	3.0	0.3	0.8	
2	6CB11-2D	/	11	6	150	70	100	5 7/8	2 3/4	3 15/16	2.0	4.4	0.4	1.1	
3	12N5-3B	39	5	12	120	60	130	4 3/4	2 3/8	5 1/8	1.4	3.1	0.4	0.5	
4	12N5-4B	39	5	12	120	60	130	4 3/4	2 3/8	5 1/8	1.4	3.1	0.4	0.5	
5	12N5.5-3	60	5.5	12	135	60	130	5 7/16	2 3/8	5 1/8	1.9	4.3	0.42	0.6	
6	12N5.5-3B	60	5.5	12	135	60	130	5 7/16	2 3/8	5 1/8	1.9	4.3	0.42	0.6	
7	12N5.5-4	60	5.5	12	135	60	130	5 7/16	2 3/8	5 1/8	1.9	4.3	0.42	0.6	
8	12N5.5-4A	60	5.5	12	135	60	130	5 7/16	2 3/8	5 1/8	1.9	4.3	0.42	0.6	
9	12N5.5-4A-1	60	5.5	12	135	60	130	5 7/16	2 3/8	5 1/8	1.9	4.3	0.42	0.6	
10	12N5.5-4B	60	5.5	12	135	60	130	5 7/16	2 3/8	5 1/8	1.9	4.3	0.42	0.6	
11	12N5.5A-3B	58	5.5	12	103	90	114	4 1/16	3 9/16	4 1/2	1.9	4.3	0.42	0.6	
12	12N7-3B	74	7	12	135	75	133	5 3/8	3 /	5 1/4	2.2	4.9	0.48	0.7	
13	12N7-3B-1	74	7	12	135	75	133	5 3/8	3 /	5 1/4	2.2	4.9	0.48	0.7	
14	12N7-4A	74	7	12	135	75	133	5 3/8	3 /	5 1/4	2.2	4.9	0.48	0.7	
15	12N7-4B	74	7	12	135	75	133	5 3/8	3 /	5 1/4	2.2	4.9	0.48	0.7	
16	12N7B-4A	74	7	12	150	60	130	5 15/16	2 3/8	5 3/16	2.2	4.9	0.5	0.7	
17	12N7C-3D	74	7	12	130	90	114	5 1/8	3 9/16	4 1/2	2.2	4.8	0.5	0.7	
18	12N7CZ-3D	74	8	12	130	90	114	5 1/8	3 9/16	4 1/2	2.2	4.8	0.5	0.8	
19	12N7D-3B	74	7	12	135	75	150	5 3/8	3 /	5 7/8	2.2	4.9	0.5	0.7	
20	12N9-3A	85	9	12	135	75	139	5 7/16	3 /	5 9/16	2.3	5.1	0.6	0.9	
21	12N9-3A-1	85	9	12	135	75	139	5 7/16	3 /	5 9/16	2.3	5.1	0.6	0.9	
22	12N9-3B	85	9	12	135	75	139	5 7/16	3 /	5 9/16	2.3	5.1	0.6	0.9	
23	12N9-4B-1	85	9	12	135	75	139	5 7/16	3 /	5 9/16	2.3	5.1	0.6	0.9	
24	12N9-4B	85	9	12	135	75	139	5 7/16	3 /	5 9/16	2.3	5.1	0.6	0.9	
25	12N10-3A	103	10	12	135	90	145	5 3/8	3 9/16	5 3/4	2.6	5.8	0.72	1.0	
26	12N10-3A-1	103	10	12	135	90	145	5 3/8	3 9/16	5 3/4	2.6	5.8	0.72	1.0	
27	12N10-3A-2	103	10	12	135	90	145	5 3/8	3 9/16	5 3/4	2.6	5.8	0.72	1.0	
28	12N10-3B	103	10	12	135	90	145	5 3/8	3 9/16	5 3/4	2.6	5.8	0.72	1.0	
29	12N10-3B-1	103	10	12	135	90	145	5 3/8	3 9/16	5 3/4	2.6	5.8	0.72	1.0	
30	12N11-3A	128	11	12	135	90	155	5 3/8	3 9/16	6 1/8	3.4	7.5	0.8	1.1	
31	12N11-3A-1	128	11	12	135	90	155	5 3/8	3 9/16	6 1/8	3.4	7.5	0.8	1.1	
32	12N11-3B	128	11	12	135	90	155	5 3/8	3 9/16	6 1/8	3.4	7.5	0.8	1.1	
33	12N12-3A	120	12	12	202	76	134	7 15/16	3 /	5 1/4	3.1	6.8	0.8	1.2	
34	12N12-3B	120	12	12	202	76	134	7 15/16	3 /	5 1/4	3.1	6.8	0.8	1.2	
35	12N12A-4A-1	113	12	12	134	80	160	5 3/8	3 3/16	6 3/8	3.1	6.8	0.72	1.2	
36	12N14-3A	128	14	12	134	89	166	5 3/8	3 9/16	6 5/8	3.4	7.5	0.8	1.4	
37	12N14-3B	128	14	12	134	89	166	5 3/8	3 9/16	6 5/8	3.4	7.5	0.8	1.4	
38	12N16-3A	190	16	12	175	100	155	6 15/16	4 /	6 1/8	5.4	11.8	1.2	1.6	
39	12N16-3B	190	16	12	175	100	155	6 15/16	4 /	6 1/8	5.4	11.8	1.2	1.6	
40	12N16-4B	190	16	12	175	100	155	6 15/16	4 /	6 1/8	5.4	11.8	1.2	1.6	
41	12C16A-3B (12N16AH)	240	16	12	186	81	170	7 5/16	3 3/16	6 11/16	4.6	8.8	0.96	1.6	
42	12N20AH	260	20	12	186	81	170	7 5/16	3 3/16	6 11/16	4.6	8.8	0.96	1.6	
43	12N18-3	190	18	12	206	91	164	8 1/8	3 9/16	6 7/16	4.7	10.4	1.2	1.8	
44	12N18-3A	190	18	12	206	91	164	8 1/8	3 9/16	6 7/16	4.7	10.4	1.2	1.8	
45	12N18-3B	190	18	12	206	91	164	8 1/8	3 9/16	6 7/16	4.7	10.4	1.2	1.8	
46	12N24-3	200	24	12	184	124	160	7 5/16	4 15/16	6 2/7	5.5	12.1	1.8	2.4	
47	12N24-3A	200	24	12	184	124	170	7 5/16	4 15/16	6 11/16	5.5	12.1	1.8	2.4	
48	12N24-4	200	24	12	184	124	160	7 5/16	4 15/16	6 2/7	5.5	12.1	1.8	2.4	
49	CB2.5L-C	19	2.5	12	80	70	105	3 3/16	2 13/16	4 1/8	0.8	1.7	0.24	0.25	
50	CB2.5L-C-1	19	2.5	12	80	70	105	3 3/16	2 13/16	4 1/8	0.8	1.7	0.24	0.25	
51	CB2.5L-C-2	19	2.5	12	80	70	105	3 3/16	2 13/16	4 1/8	0.8	1.7	0.24	0.25	
52	CB3L-A	32	3	12	98	56	110	3 7/8	2 1/4	4 3/8	1.2	2.5	0.24	0.3	
53	CB3L-B	32	3	12	98	56	110	3 7/8	2 1/4	4 3/8	1.2	2.5	0.24	0.3	
54	CB4L-A	56	4	12	120	70	92	4 3/4	2 13/16	3 5/8	1.3	2.8	0.3	0.4	

	Battery Type Number	C.C.A.	Capacity AH (10 hr)	Voltage (V)	Maximum Dimensions						Dry Weight Approx		Acid Volume (Liter)	Regular Charge Current (Amp)	Assembly Figure
					Millimeters			Inches			Kg	Lbs			
					L	W	H	L	W	H					
1	CB4L-B	56	4	12	120	70	92	4 3/4	2 13/16	3 5/8	1.3	2.8	0.3	0.4	
2	CB5L-B	65	5	12	120	60	130	4 3/4	2 3/8	5 1/8	1.6	3.5	0.4	0.5	
3	CB7-A	124	8	12	135	75	133	5 3/8	3 /	5 1/4	2.3	5.1	0.6	0.7	
4	CB7A-A	124	8	12	135	75	148	5 3/8	3 /	5 13/16	2.9	6.4	0.6	0.7	
5	CB7C-A	124	8	12	130	90	114	5 1/8	3 9/16	4 1/2	2.3	5.1	0.5	0.8	
6	CB7L-A	124	8	12	135	75	133	5 3/8	3 /	5 1/4	2.3	5.1	0.6	0.7	
7	CB7L-B2	124	8	12	135	75	133	5 3/8	3 /	5 1/4	2.3	5.1	0.6	0.7	
8	CB9A-A	124	9	12	135	75	155	5 7/16	3 /	6 13/16	2.4	5.3	0.6	0.9	
9	CB9-B	130	9	12	135	75	139	5 7/16	3 /	5 9/16	2.4	5.3	0.6	0.9	
10	CB9L-B	130	9	12	135	75	139	5 7/16	3 /	5 9/16	2.4	5.3	0.6	0.9	
11	CB9L-A2	124	9	12	135	75	139	5 7/16	3 /	5 9/16	2.4	5.3	0.6	0.9	
12	CB10A-A2	160	11	12	135	90	155	5 3/8	3 9/16	6 1/8	3.2	7.1	0.7	1.0	
13	CB10L-A2	160	11	12	135	90	145	5 3/8	3 9/16	5 3/4	3.2	7.1	0.7	1.1	
14	CB10L-B	160	11	12	135	90	145	5 3/8	3 9/16	5 3/4	3.2	7.1	0.7	1.1	
15	CB10L-B2	160	11	12	135	90	145	5 3/8	3 9/16	5 3/4	3.2	7.1	0.7	1.1	
16	CB12A-A	165	12	12	134	80	160	5 3/8	3 3/16	6 3/8	3.2	7.1	0.7	1.2	
17	CB12A-B	165	12	12	134	80	160	5 3/8	3 3/16	6 3/8	3.2	7.1	0.7	1.2	
18	CB12AL-A	165	12	12	134	80	160	5 3/8	3 3/16	6 3/8	3.2	7.1	0.7	1.2	
19	CB12AL-A2*	165	12	12	134	80	160	5 3/8	3 3/16	6 3/8	3.2	7.1	0.7	1.2	
20	CB12B-B2	165	12	12	160	90	130	5 5/16	3 9/16	5 1/8	3.2	7.1	0.7	1.2	
21	CB12C-A	165	12	12	134	80	175	5 3/8	3 7/32	6 15/16	3.2	7.1	0.7	1.2	
22	CB14-A2	190	14	12	134	89	166	5 3/8	3 9/16	6 5/8	3.6	7.9	0.8	1.4	
23	CB14-B2	190	14	12	134	89	166	5 3/8	3 9/16	6 5/8	3.6	7.9	0.8	1.4	
24	CB14A-A1	190	14	12	134	89	176	5 3/8	3 9/16	7	3.6	7.9	0.8	1.4	
25	CB14A-A2	190	14	12	134	89	176	5 3/8	3 9/16	7	3.6	7.9	0.8	1.4	
26	CB14L-A1	190	14	12	134	89	166	5 3/8	3 9/16	6 5/8	3.6	7.9	0.8	1.4	
27	CB14L-A2	190	14	12	134	89	166	5 3/8	3 9/16	6 5/8	3.6	7.9	0.9	1.4	
28	CB14L-B2	190	14	12	134	89	166	5 3/8	3 9/16	6 5/8	3.6	7.9	0.8	1.4	
29	SCB14L-A2	190	14	12	134	89	166	5 3/8	3 9/16	6 5/8	3.6	7.9	0.9	1.4	With Sensor
30	SCB14L-B2	190	14	12	134	89	166	5 3/8	3 9/16	6 5/8	3.6	7.9	0.8	1.4	With Sensor
31	CB16-B	240	19	12	175	100	155	6 15/16	4 /	6 1/8	4.7	10.4	1.2	1.9	
32	CB16L-B	240	19	12	175	100	155	6 15/16	4 /	6 1/8	4.7	10.4	1.2	1.9	
33	CB16AL-A2	200	16	12	207	71.5	164	8 1/16	2 13/16	6 7/16	4.6	10.1	1.0	1.6	
34	CB16B-A	207	16	12	160	90	161	6 3/8	3 5/8	6 3/8	4.5	9.9	1.25	1.6	
35	CB16B-A1	207	16	12	160	90	161	6 3/8	3 5/8	6 7/16	3.8	8.4	1.25	1.6	
36	CB16CL-B	240	19	12	175	100	175	6 15/16	4	6 7/8	4.7	10.4	1.25	1.9	
37	HCB16A-A	210	16	12	151	91	180	6	3 5/8	7 1/8	3.8	8.4	1.1	1.6	
38	CB18-A	235	18	12	180	90	162	7 1/8	3 5/8	6 7/16	4.4	9.7	1.2	1.8	
39	CB18L-A	235	18	12	180	90	162	7 1/8	3 5/8	6 7/16	4.4	9.7	1.2	1.8	
40	CB30CL-B	300	30	12	168	132	192	6 5/8	5 3/16	7 9/16	9.0	19.84	1.63	3.0	
41	CB30L-B	300	30	12	168	132	176	6 5/8	5 3/16	6 15/16	6.4	14.10	1.63	3.0	
42	C50-N18A-A	260	20	12	205	90	176	8 1/8	3 9/16	5 15/16	5.1	11.2	1.5	2.0	
43	C50-N18L-A	260	20	12	205	90	162	8 1/8	3 9/16	6 7/16	5.1	11.2	1.5	2.0	
44	C50-N18L-A2	260	20	12	205	90	162	8 1/8	3 9/16	6 7/16	5.1	11.2	1.5	2.0	
45	C50-N18L-A3	260	20	12	205	90	162	8 1/8	3 9/16	6 7/16	5.1	11.2	1.5	2.0	
46	SC50-N18L-A	260	20	12	205	90	162	8 1/8	3 9/16	6 7/16	5.1	11.2	1.5	2.0	With Sensor
47	SC50-N18L-AT	260	20	12	205	90	162	8 1/8	3 9/16	6 7/16	5.1	11.2	1.5	2.0	With Sensor
48	C60-N24L-A	300	28	12	184	124	170	7 1/4	4 15/16	6 11/16	6.5	14.4	1.7	2.8	
49	C60-N24L-B	300	28	12	184	124	170	7 1/4	4 15/16	6 11/16	6.5	14.4	1.7	2.8	
50	C60-N28L-A (52816)	180	28	12	187	130	170	7 3/8	5 1/8	6 11/16	6.5	14.3	1.7	3.0	
51	C60-N30L-A (53030)	180	30	12	186	130	171	7 3/8	5 1/8	6 11/16	6.5	14.3	1.7	3.0	
52	C60-N30L-A/HD	180	30	12	186	130	171	7 3/8	5 1/8	6 11/16	6.5	14.3	1.7	3.0	
53	C60-N35L-A/HD	240	35	12	238	131	167	7 /	5 /	6 /	6.5	14.3	1.7	3.0	
54	B68-12	/	28	12	184	124	170	7 1/4	4 15/16	6 11/16	6.5	14.3	1.7	2.8	
55	CHD4-12 (H-12)	240	28	12	202	130	163	8 1/16	5 3/16	6 1/2	6.0	13.3	2.0	3.2	

RIDING MOWER BATTERY / BATTERIE PER FALCIATRICI

Battery Type Number	C.C.A.	Capacity AH (10 hr)	Voltage (V)	Maximum Dimensions						Dry Weight Approx		Acid Volume (Liter)	Regular Charge Current (Amp)	Assembly Figure
				Millimeters			Inches			Kg	Lbs			
				L	W	H	L	W	H					
U1 (7)	175	21	12	196	130	156	7 3/4	5 1/4	7 1/4	5.0	11.00	2.04	1.8	
U1 (9)	235	28	12	196	130	156	7 3/4	5 1/4	7 1/4	5.75	12.65	1.92	2.4	
U1R (7)	175	21	12	196	130	156	7 3/4	5 1/4	7 1/4	5.75	11.00	2.04	1.8	
U1R (9)	235	28	12	196	130	156	7 3/4	5 1/4	7 1/4	5.75	12.65	1.92	2.4	

MOTORCYCLE MAINTENANCE FREE BATTERY / BATTERIE SENZA MANUTENZIONE

	Battery Type Number	C.C.A.	Capacity AH (10 hr)	Voltage (V)	Maximum Dimensions						Dry Weight Approx		Acid Volume (Liter)	Regular Charge Current (Amp)	Assembly Figure
					Millimeters			Inches			Kg	Lbs			
					L	W	H	L	W	H					
1	CBT4L-BS*	35	3	12	114	71	86	4 3/8	2 1/2	3 13/16	1.3	2.9	0.18	0.3	
2	CBT5L-BS*	45	4	12	114	71	106	4 1/2	2 13/16	4 3/16	1.8	4.0	0.26	0.4	
3	CBT7L-BS*	85	6	12	144	71	131	4 11/16	2 13/16	5 3/16	2.5	5.5	0.34	0.6	
4	CBT7A-BS*	90	6	12	152	88	94	6 11/16	3 7/16	3 11/16	2.4	5.3	0.38	0.6	
5	CBT9-BS*	120	8	12	152	88	106	6 /	3 7/16	4 3/16	3.0	6.8	0.45	0.8	
6	CBT12-BS*	180	10	12	152	88	131	6 /	3 7/16	5 3/16	3.6	8.1	0.60	1.0	
7	CBTX4L-BS*	50	3	12	114	71	86	4 3/8	2 1/2	3 13/16	1.6	3.5	0.18	0.3	
8	CBTX5L-BS*	70	4	12	114	71	106	4 1/2	2 13/16	4 3/16	1.6	3.5	0.26	0.4	
9	CBTX7L-BS*	85	6	12	114	71	131	4 1/2	2 13/16	5 3/16	2.3	5.1	0.35	0.6	
10	CBTX7A-BS*	90	6	12	150	87	94	6 /	3 1/2	3 11/16	2.4	5.3	0.35	0.6	
11	CBTX9-BS*	120	8	12	150	87	105	6 /	3 1/2	4 3/16	2.5	5.4	0.42	0.8	
12	CBTX12-BS*	180	10	12	150	87	130	6 /	3 1/2	5 1/8	3.5	7.8	0.60	1.0	
13	CBTX14-BS*	200	12	12	150	87	145	6 /	3 1/2	5 13/16	3.8	8.4	0.70	1.2	
14	CBTX15L-BS	230	13	12	175	87	130	6 7/8	3 7/16	5 3/16	4.0	8.8	0.75	/	
15	CBTH16-12	230	16	12	152	88	163	6 /	3 7/16	6 5/16	6.9	15.5	0.80	1.4	
16	CBTX16-BS*	230	14	12	150	87	161	6 /	3 7/16	6 5/16	5.40	11.90	0.80	/	
17	CBTX16-BS-1*	230	14	12	150	87	161	6 /	3 7/16	6 5/16	5.40	11.90	0.80	/	
18	CBTX18 L-BS*	280	21	12	205	87	162	8 1/8	3 7/16	6 3/8	6.50	14.20	0.99	/	
19	CBTX20L-BS*	270	18	12	175	87	155	6 7/8	3 5/16	6 1/16	5.1	11.3	0.93	/	
20	CBTX20-BS*	270	18	12	175	87	155	6 7/8	3 5/16	6 1/6	5.10	11.30	0.93	/	
21	CBTX20CH-BS*	270	18	12	150	87	161	6 /	3 1/2	6 4/9	4.26	9.37	0.82	/	
22	CTR4A-BS*	45	2.3	12	114	49	86	4 3/8	1 15/16	3 3/8	0.9	2.0	0.14	/	
23	CT4B-BS*	40	2.3	12	113	38	85.5	4 1/2	1 9/16	3 3/8	0.85	1.87	0.12	/	
24	CTR9-BS*	120	8	12	150	87	105	6 /	3 1/2	4 3/16	2.70	5.8	0.40	/	
25	CT12A-BS*	175	10	12	150	87	105	6 /	3 1/2	4 3/16	3.50	7.80	0.50	/	
26	CP18-12	260	18	12	181	76	167	7 1/8	2 3/16	6 9/16	5.98	13.20	--	/	
27	CT4 B-5	40	2.3	12	113	38	85.5	4 1/2	1 9/16	3 3/8	1.00	2.20	N/A	/	
28	CT6 B-3	130	6	12	113	70	105	4 7/16	2 3/4	4 1/8	2.50	5.50	N/A	/	
29	CT7 B-4	85	6.5	12	150	65	93	6 /	2 9/16	3 11/16	2.60	5.70	N/A	/	
30	CT7B-BS*	85	6.5	12	150	65	93	5 /	2 /	3 /	2.30	5.07	0.30	/	
31	CT9 B-4	115	8	12	150	70	105	6 /	2 3/4	4 1/8	3.40	7.48	N/A	/	
32	CT9B-BS*	115	8	12	150	70	105	5 /	2 /	4 /	3.78	6.30	0.40	/	
33	CT12 B-4	125	11	12	151	70	130	6 1/16	2 3/4	5 1/8	4.10	9.02	N/A	/	
34	CT12B-BS*	125	11	12	151	70	130	5 /	2 /	5 /	3.4	7.48	0.50	/	
35	CT14 B-4	135	12	12	152	70	145	6 1/6	2 3/4	5 3/4	4.70	10.34	N/A	/	
36	CT14B-BS*	135	12	12	152	70	145	5 /	2 /	5 /	5.64	9.4	0.65	/	
37	CTZ5S-BS	65	4	12	113	70	85	4 1/2	2 4/5	3 2/5	1.30	2.86	0.18	/	
38	CTZ7 S	130	6	12	113	70	105	4 7/16	2 3/4	4 1/8	2.10	4.62	N/A	/	
39	CTZ7S-BS*	130	6	12	113	70	105	4 7/16	2 3/4	4 1/8	1.70	3.80	0.33	/	
40	CTZ10 S	190	8.6	12	150	87	93	6 /	3 7/16	3 11/16	3.20	7.04	N/A	/	
41	CTZ10 S-BS*	190	8.6	12	150	87	93	6 /	3 7/16	3 11/16	2.80	6.17	0.35	/	
42	CTZ12 S	210	11	12	150	87	110	6 /	3 7/16	4 3/8	3.70	8.14	N/A	/	
43	CTZ12 S-BS*	210	11	12	150	87	110	6 /	3 7/16	4 3/8	3.00	6.61	0.55	/	
44	CTZ14 S	230	11.2	12	150	87	110	6 /	3 7/16	4 3/8	3.90	8.58	N/A	/	
45	CTZ14 S-BS*	230	11.2	12	150	87	110	6 /	3 7/16	4 3/8	3.10	6.83	0.55	/	

(*) BATTERY WITH BOTTLE OF ACID IN THE PACKAGE / BATTERIA CON ACIDO A CORREDO

Designation of Battery type Numbers / Identificazione del Codice della Batteria

Examples / Esempio :

6	N	2		-	2	A	-	8
12	N	12	A	-	4	A	-	1
a	b	c	d		e	f		g


C	50	-	N	18	L	-	A
h	j		b	i	e		f

CB	16	A	L	-	A	2
h	i	d	e		f	g

Keys / Legenda :

- a - nominal charge / carica nominale
- b - symbol of Nippon (Japan) / simbolo giapponese
- c - battery capacity at 10 hour rate / capacità della batteria a 10 Ah ora
- d - indication of different size of the same capacity batteries / distingue batterie con misure diverse, ma stessa capacità
- e - polarity location (see fig. 1) / polarità (v. fig. 1)
- f - location of opening for exhaust (see fig. 2) / posizione dello sfiato (v. fig. 2)
- g - type of terminal / tipo di poli
- h - symbol of Unibat / simbolo Unibat
- i - battery capacity / capacità della batteria
- j - cranking or starting power / spunto o potere di avviamento

“e”- polarity location / “e”- posizione del polo
 (L - indicates positive terminal is located at right side)
 (L - indica che il polo positivo è a destra)



“f”-location of opening for exhaust / “f” - posizione dello sfiato



TERMINALS:

Terminal Shape				MODEL NO.					
Front	Side	Top							
				12N7C-3D CB7C-A CBTX16-BS-1 C50-N18L-A1	12N7CZ-3D CB14L-A1 CB16B-A1				
				12N24-3 C60-N24L-A	12N24-3A C60-N24L-A2	12N24-4 C60-N24L-B	12N24-4A B68-12	C60-N24-A	
				CB3L-A CB7A-A CB9-B CB12A-B CB16L-B 12N5-4B 12N7-3B-1 12N7-4B 12N9-4B-1 12N11-3A 12N18-3 6N6-3B-1 6N11A-4 6CB8-3B B38-6A	CB3L-B CB7B-B CB9L-B CB12AL-A SXB16L-B 12N5.5-3B 12N7-4A 12N7D-3B 12N10-3A 12N11-3B 12N16-3B 6N11-2D 6N11-4D 6N11A-4A 6CB11-2D B39-6	CB7B-A CB7L-A CB9A-A CB16-B-CX 12N5.5-4B 12N7B-3A (12N7A-3A) 12N9-3A 12N10-3A-1 12N12-3A 12N16-4B 6N11A-1B 6N12AH B49-6 6N12A-2C (B54-6)	CB7BL-A CB7BL-B CB10L-B CB14A-A1 CB16HL-A-CX 12N7-3A 12N7B-4A (12N7A-4A) 12N9-3A-1 12N10-3B 12N12-3B 12N16-3A 6N6-3B 6N11A-3 6N12A-2D (B54-6A)	CB12A-A CB16-B 12N5-3B 12N7-3B 12N9-3B 12N10-3B-1 12N12A-4A-1 12N18-3 6N11A-3A 6CB8L-B	
				C60-N28L-A(52816) 12C16A-3B(16AH) 12C16A-3B(19AH)	C60-N30L-A(53030) 12C16A-3B-LM (19AH) 12C16A-3A-CX (19AH)	12C16A-3A(16AH) 12C16A-3A(19AH)	C60-N35L-A/HD		
				CT6B-3	CT7B-4 CT7B-BS	CT9B-4 CT9B-BS	CT12B-4 CT12B-BS	CT14B-4 CT14B-BS	
				CB2-6(6V22AH)					
				U1-5 U1-7M U1-9M	U1R5 U1R-7M U1R-9M	U1-7 U1-9 U1-32	U1R-7 U1R-9 U1R-32		
				CHD4-12(H-12) 6N12-4A (Positive Terminal) 12N9-3A					
				CB9L-A2 12N5.5-4A	CB16AL-A2 12N5.5-4A-1	CB12AL-A2			
				CB4L-A CBT5L-BS CBTX12-BS CBTH16-12 CBTX20H-BS CB12C-A CB16C-B	CB4L-B CBTX5L-BS CBTX14-BS CBTX18L-BS CBTX20HL-BS CB14A-A2 CB16CL-B	CB5L-B CTZ7S CBTX15L-BS CBTX20-BS CBTX24HL-BS CB16B-A C50-N18L-A3	CBT4L-BS CBTX7A-BS CBTX16-BS CBTX20L-BS CBT16CL-BS	CBTX4L-BS CBTX9-BS CBTX16L-BS CB30CL-B CBTX20CH-BS	
				HCB16A-A 12N18-3A SC50-N18L-A	HCB16A-AB C50-N18A-A SC50-N18L-AT	CB18-A C50-N18L-A	CB18L-A C50-N18L-A2	CB18L-A2 C50-N18L-A-CX	
				CB10A-A2 CB14-A2 SCB14L-B2 CB14A-A2	CB10L-A2 CB14-B2 12N10-3A-2	CB10L-B2 CB14L-A2 12N11-3A-1	SCB10L-A2 CB14L-B2 12N14-3A	CB12B-B2 SCB14L-A2 12N14-3B	
				CTR9-BS CTZ12S	CT12A-BS CTZ12S-BS	CTZ10S CTZ14S	CTZ10S-BS CTZ14S-BS		

